

Power You Can
Depend On



LBTY 12V系列

阀控式铅酸蓄电池(VRLA)

—— 经济可靠，高性价比



微信公众号



京东专卖店



WWW.CDTROJAN.CN

LBTY 12V 系列

LBTY 12V 系列

阀控式铅酸蓄电池

适用领域：备用电源

12V 7Ah-250Ah



应用

- 电信
- 不间断电源(UPS)
- 通用应用
- 其他浮充应用

电池特性

- 设计寿命: 10年 (> 26Ah)
5年 (≤ 26Ah)
- 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%, 使电解液具有免维护功能
- 低钙合金板栅, 降低了气体的产生量, 并可方便的循环使用
- 双面涂膏技术——使铅膏更均匀的填涂在极板的两面, 避免短路
- 阻燃级别的组件
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 符合国际航空运输协会/国际民用航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67, 可以航空投运
- 可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输
- 可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输

电池规格

型号	V	容量/Ah (C20, 1.75V@25°C)	外形尺寸(mm)				重量(Kg)	端柱类型(螺栓)
			L	W	H	TH		
C&D 12-7 LBT	12	7	151	65	94	100	2.2	Faston Tab 250
C&D 12-9 LBT	12	9	151	65	94	100	2.4	Faston Tab 250
C&D 12-12 LBT	12	12	151	98	95	101	3.3	Faston Tab 250
C&D 12-18 LBT	12	18	181	76	163	166	5.5	M5
C&D 12-26 LBT	12	26	166	175	123	125	7.9	M5
C&D 12-38 LBT	12	38	197	166	166	166	12.0	M6
C&D 12-50 LBT	12	50	262	168	175	175	15.5	M6
C&D 12-65 LBT	12	65	348	167	180	180	19.0	M6
C&D 12-80 LBT	12	80	258	168	213	213	21.5	M8
C&D 12-100 LBT	12	100	330	175	221	221	28.0	M8
C&D 12-110 LBT	12	110	329	175	221	221	30.5	M8
C&D 12-120 LBT	12	120	408	177	224	224	32.0	M8
C&D 12-150 LBT	12	150	483	170	240	240	39.5	M8
C&D 12-200 LBT	12	200	520	239	223	223	56.0	M8
C&D 12-230 LBT	12	230	549	259	233	233	63.0	M8
C&D 12-240 LBT	12	250	549	259	233	233	66.0	M8
工作温度范围	-20°C 到 50°C							
推荐的工作温度范围	25°C ± 2 °C							
浮充电压	平均在25°C时, 13.62VDC/每节							
推荐的最大充电电流	C/5 A(20小时率容量的1/5倍电流)							
均衡和循环应用时的充电电压	平均在25°C时, 14.4 VDC/每节							
最大交流纹波(充电器)	为最佳效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS或1.5%的峰-峰值(P-P), 最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P), 最大允许交流纹波电流=C/20 ARMS							
自放电	在25°C环境可以储存4个月, 然后需要一次均充。如果在较高温度下储存, 均充的间隔时间要短些。 使用前请充电。							
附件(可选)	电池间的连接线, 支架, 电池柜							

注: 电池适用于不间断浮充使用环境。电池安装保留15mm最小间距和空气通道。
所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。尺寸如有变更, 恕不另行通知。
数据表标注的设计寿命是理想使用状态下的使用年限。使用过程中的条件变化, 不会影响设计寿命, 但会使实际使用寿命低于设计寿命。

TECHNOLOGIES

Contact us 联系我们

Headquarters 美国总部

C&D Technologies, Inc.
200 Precision Road
Horsham, PA 19044 USA

西恩迪超骏(上海)能源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Energy Technologies Co., Ltd.
电话: 400-678-3721

西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司

C&D Trojan (Shanghai) Power Technologies Co., Ltd.
地址: 上海市星火开发区莲都路55号
电话: (86) 21 3711 1222

西恩迪电源科技江苏有限公司

地址: 江苏省邳州高新技术开发区循环经济产业园
电话: (86) 516 8687 9857

C&D Technologies (Hong Kong) Ltd.

Tel: (852) 2119 9870
Fax: (852) 2117 0342
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech (Singapore) Pte Ltd.

Tel: (65) 6291 1031
Fax: (65) 6291 0767
E-mail: Bhui@cdtrojan.com

C&D Tech Power Solutions (India) Private Limited

Tel: (91) 97 4177 7503
E-mail: PT@cdtrojan.com

上海销售办事处

地址: 上海市闵行区【虹桥绿谷广场】申长路588号B座3A02室
电话: (86) 021-60900670

北京销售办事处

地址: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦709 B室
电话: (86) 10 8453 7948

深圳销售办事处

地址: 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A712
电话: (86) 755 8330 2838

西安销售办事处

地址: 陕西省西安市高新二路新世纪大厦9层9C3
电话: (86) 29 8886 8564

沈阳销售办事处

电话: (86) 138 8939 7615

成都销售办事处

电话: (86) 182 0053 6971

武汉销售办事处

电话: (86) 136 6728 7812

Website 网址

www.cdtrojan.cn

全国服务热线电话(China Service Hotline): 400-678-3721

C&D保留解释和更改产品技术参数的权利

C&D reserves the right to revise the data and information provided in this catalogue.